BARENCE

Barence

Merci d'utiliser la caméra Barence.

1. Introduction du produit

Dans la boite: Caméra intelligente x1, Manuel x1, Câble d'alimentation USB x1, Adaptateur secteur x1, Pack d'accessoires de vis x4.



01

Paramètres de base

Nom du produit : Caméra Barence
Résolution : 5.0-MP
Compression vidéo : H.265 High Profile
Amélioration de l'image : Réduction du bruit 3D à large dynamique numérique
Stockage local : Carte MicroTF
Cryptage sans fil : WEP/WPA/WPA2
Alimentation : Entrée 12V1A (minimum)
Consommation totale d'énergie : 5W (maximum)
Norme sans fil : 2.4G 802.11 b/g/n
Plateformes supportées : Android/iOS

Description des composants

Bouton de réinitialisation: Maintenez enfoncé le bottun de éinitialisation pendant 5 secondes, réinitialisation réussie.

Il est recommandé d'insérer une carte Micro TF haute vitesse de 8 à 128 Go, sinon il ne sera pas possible de stocker, de visualiser les vidéos historiques et de prendre en charge des fonctions importantes telles que la mise à jour du firmware.

02

2. Installer l'application

Télécharger l'application : scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer. S'inscrire et se connecter : ouvrez l'application "Barence" pour vous inscrire et vous connecter selon les instructions.

03

3.1 Ajouter l'appareil - Mode de scan du code QR

- Assurez-vous que le Wi-Fi est disponible et connecté à Internet.
- Connectez la caméra à l'alimentation, puis attendez la fin du démarrage du système.
- Ouvrez l'application "Barence", appuyez sur le '+' en haut à droite de l'écran principal (Figure 01) ; choisissez "Caméra & Serrure", puis cliquez sur "Caméra intelligente" (Figure 02) pour ajouter la caméra ; ensuite, cliquez sur "Étape suivante" (Figure 03).



04

- Si le téléphone mobile n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez cliquer sur " Se connecter au Wi-Fi" (Figure 04) ;
- L'application bascule vers l'interface WLAN et se connectera au Wi-Fi (Figure 05). Veuillez noter que seul le réseau Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge ;
- Si le téléphone est déjà connecté au Wi-Fi (Figure 06) ;



05

- Cliquez sur "Confirmer". L'application bascule vers l'interface indiquant de scanner le code QR avec la caméra et cliquez sur "Continuer" (Figure 07) ;
- Un code QR apparaîtra sur votre écran et vous devrez le scanner avec la caméra intelligente (la caméra doit être à environ 20-30 cm de l'objectif du téléphone). Ensuite, cliquez sur "Entendre le son de l'indication" (Figure 08).
- "Connexion" (Figure 09) ;



06

- Lorsque la progression atteint 100%, la connexion est terminée (Figure 10), puis cliquez sur "Terminer" ;
- L'application bascule vers l'interface de prévisualisation (Figure 11) ;
- Après avoir fermé l'interface de prévisualisation de l'appareil, l'interface reviendra à la page d'accueil de l'application. À ce moment, l'appareil connecté apparaîtra sur la page d'accueil de l'application (Figure 12). Vous pourrez ensuite cliquer directement sur l'interface de l'appareil pour voir la situation de surveillance sans avoir besoin de le réajouter.



07

3.2 Ajouter l'appareil - Mode AP

Si vous souhaitez utiliser le mode AP, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil.
- Assurez-vous que le Wi-Fi est disponible et connecté à Internet.
- Connectez la caméra à l'alimentation, puis attendez la fin du démarrage du système.
- Ouvrez l'application "Barence", appuyez sur le '+' en haut à droite de l'écran principal (Figure 13) ; choisissez "Caméra & Serrure", puis cliquez sur "Caméra intelligente" (Figure 14) pour ajouter la caméra ; ou bien, choisissez "autres méthodes" pour ajouter (comme indiqué dans la Figure 15) ;



08

Note : Avant d'utiliser le "Mode AP", vous devez passer en "Mode AP" en appuyant brièvement sur le "Bouton de réinitialisation" de l'appareil.

- Ensuite, cliquez sur "Configuration du point d'accès" (Figure 16) ;
- Cliquez ensuite sur "Mode de compatibilité", puis sur "Suivant" (Figure 17) ;
- Cliquez ensuite sur "Changer de réseau" (Figure 18).



09

- Ensuite, entrez le mot de passe pour compléter la connexion (Figure 19) ;
- Cliquez sur Retour et revenez à l'interface du mode compatible de l'application, où le nom du Wi-Fi et le nom du Wi-Fi connecté sont affichés. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton "Confirmer" (Figure 20) ;
- La page basculera vers une interface vous invitant à vous connecter au point d'accès de l'appareil via le Wi-Fi et cliquez sur "Se connecter" (Figure 21).



10

- L'interface basculera vers l'interface de connexion WLAN, trouvez le Wi-Fi commencant par "SmartLife" et cliquez pour vous connecter (Figure 22) ;
- Une fois la connexion terminée, cliquez sur Retour et revenez à l'interface de l'application, à ce moment l'application affichera que l'appareil est connecté (Figure 23) ;
- À ce moment, l'appareil est correctement connecté ; l'interface passera à "Ajout de l'appareil réussi" (Figure 24).



11

- Ensuite, cliquez sur "Connecté", l'interface passera à l'interface de prévisualisation de l'appareil (Figure 25) ;
- Fermez l'interface de prévisualisation de l'appareil et l'interface reviendra à la page d'accueil de l'application, à ce moment-là, l'appareil connecté apparaîtra sur la page d'accueil de l'application (Figure 26). Après être entré dans l'interface de l'appareil pour visualiser, il n'est pas nécessaire de le réajouter, il suffit de cliquer directement pour entrer dans l'interface de l'appareil.

12

4. Navigation Vidéo

①Mode de prévisualisation
②Commutateur de surveillance
③À propos de l'appareil
④SQ
⑤Plein écran

13

5. Attention

Essayez de maintenir l'appareil éloigné des surfaces métalliques.
Évitez les meubles et fours à micro-ondes qui bloquent le signal.
Évitez les espaces où les câbles audio, vidéo et de données sont enroulés et maintenir autant que possible une grande distance par rapport à eux.

Changement de réseau:

Pour un nouveau réseau, appuyez sur le boutton de réinitialisation pendant 5 secondes environ, puis connectez-vous au réseau.

14

Le nom et le contenu des substances nuisibles dans le produit

Nom de la pièce	Substance nuisible					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Coque	○	○	○	○	○	○
Carte	X	○	○	○	○	○
Chargeur	○	○	○	○	○	○
Accessoires	○	○	○	○	○	○

Ce formulaire est basé sur les dispositions de la norme SJ/T 11364.

Ce produit est conforme aux exigences de protection de l'environnement RoHS. Actuellement, il n'existe pas de technologie mature dans le monde pour remplacer ou réduire la teneur en plomb dans les céramiques électroniques, la porcelaine, le verre optique, l'acier et les alliages de cuivre.

15